SMART Pulser mini

Guida rapida

Primo utilizzo in 4 passaggi

1 Alimentazione

- Il sistema SmartPulser mini può essere alimentato:
- con l'alimentatore USB-C in dotazione
- con qualsiasi altro alimentatore USB-C idoneo
- con un power bank
- tramite una presa di ricarica USB idonea nel veicolo (auto)

Utilizzare esclusivamente fonti di alimentazione conformi ai requisiti tecnici (tensione continua 5,0 V, almeno 3,0 A, 15 Watt).

2 Collegare l'applicatore

- Inserire il connettore dell'applicatore nella presa corrispondente sull'unità di controllo.
- **Il logo sul connettore deve essere rivolto verso l'alto.**
- Collegare sempre un solo applicatore alla volta.
- L'applicatore viene riconosciuto automaticamente. I LED indicatori mostrano: verde = riconosciuto, rosso = non riconosciuto o collegato in modo non corretto.

3 Accensione e spegnimento

- Accensione: tenere premuto il tasto On/Off per alcuni secondi fino a quando il display non si accende!
- Spegnimento: tenere premuto il tasto ON/OFF per circa due secondi, fino allo spegnimento del display.
- Dopo circa due minuti di inattività, l'apparecchio passa alla modalità di risparmio energetico; basta premere un tasto qualsiasi per riattivarlo!

Avvertenze importanti

- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +40 °C.
- Proteggere il dispositivo dall'umidità; non utilizzarlo in ambienti umidi.

4 Impostare e avviare

- Selezionare l'intensità (tasti Intensity +/–) e la durata dell'applicazione (tasti Time +/–).
- Avviare con il tasto START/STOP. I LED indicatori bianchi che scorrono mostrano che l'applicazione è in corso; il tempo residuo viene mostrato in conto alla rovescia sul display.
- L'applicazione termina automaticamente; il tasto START/STOP la interrompe in qualsiasi momento. Il tasto OPTION ripristina poi le ultime impostazioni utilizzate.

Applicatore	Intensità	Durata
Applicatore locale	10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 400	8 / 16 / 24 min
Applicatore animali (S.Pet)	SENS / LOW / MED / HIGH	12 / 24 / 36 / 48 / 60 min
Maschera beauty (S.Face)	OFF / 10 / 25 / 50 / 100	8 / 16 / 24 min

- S.Pet – Timer automatico: premere il tasto "Option" (i LED indicatori si accendono di blu), quindi impostare con 'Option' +/– fino a quattro applicazioni automatiche al giorno (il numero di LED accesi corrisponde al numero di applicazioni al giorno). Per disattivare, premere nuovamente il tasto "Option" (i LED indicatori lampeggiano di viola).
- S.Face – Maschera: selezionare il colore del LED con il tasto Opzione, regolare la luminosità del LED con Opzione +/–. Per un utilizzo senza PEMF, impostare l'intensità su "OFF".

Manuale d'uso completo

Dettagli, messaggi di errore, pulizia, dati tecnici e indicazioni di sicurezza sono riportati nel manuale d'uso completo. Scansionare il codice QR o visitare:

https://smartpulser.com/manuals/

Prima del primo utilizzo leggere il manuale d'uso completo, in particolare il capitolo 13 «Indicazioni di sicurezza».

Super Captain Co. Ltd. · Versione 2026/11